



Allegato N°.

CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDIFICI MUNICIPALI



RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INDUSTRIALI EX INCET LOTTO 2

ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO

CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI PER LA COLLETTIVITA'

COMPLETAMENTO RECUPERO EDILIZIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE

Progetto architettonico:

Progettisti: arch. Elisabetta PORRO, ing. Walter SCLAVO
ing. Monica SERRE

Collaboratori: arch. Eleonora MANFREDI, geom. Fabrizio NEGRO
arch. Marco MICHELOTTI

Progetto sistemazioni esterne

Settore Infr. e Parcheggi: arch. Maria Teresa MASSA

Collaboratori: dott. Guido GIORZA (Sett. Urbanizzazioni)
geom. Annunziata CASERTA (Sett. Riquad. Spazio Pubblico)

Progetto strutturale: ing. Francesco FOGLIATO

Studio MEDIAPOLIS engineering s.r.l.

V. della Rocca 21 - 10121 - TORINO

Coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione:

arch. Marco MICHELOTTI

Progetto impianti elettrici:

Progettista: p.i. Uliano ALBERTINETTI

Collaboratori: p.i. Gianni LOMANTO, p.i. Pietro LOVECCHIO

Progetto impianti fluidodinamici:

Progettista: p.i. Mauro RAIMONDO

Collaboratore: ing. Laura IDRAME

Attività di supporto alla progettazione:

Bonifica ambientale: ing. Donato FIERRI
(Settore Ambiente e Territorio)

Responsabile del Procedimento

Dirigente Settore Tecnico

arch. Dario SARDI

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

IMPIANTO ELETTRICO
Schemi unifilari di potenza
dei quadri elettrici

NOME-FILE Scala Plot

RT5.pdf

—

FORMATO


A3

REV	MODIFICHE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO
0	EMISSIONE	giu '11	AU	
1				
2				
3				
4				

ELABORATO

E-RT5

DENOMINAZIONE QUADRI ELETTRICI




SIGLA QUADRO	DENOMINAZIONE	ALIMENTATO DA	TIPO QUADRO	SIGLA CAVO	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO
IGA1	interruttore generale utenza derivata da contatore "Alloggio 1"	CONTATORE	CENTRALINO	A1	FG10OM1	1(2x10)
IGA2	interruttore generale utenza derivata da contatore "Alloggio 21"	CONTATORE	CENTRALINO	A2	FG10OM1	1(2x10)
IGC1	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 1"	CONTATORE	A PARETE	B1	FG10OM1	1(4x25)
IGC2	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 2"	CONTATORE	A PARETE	B2	FG10OM1	1(4x25)
IGC3	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 3"	CONTATORE	A PARETE	B3	FG10OM1	1(4x25)
IGC4	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 4"	CONTATORE	A PARETE	B4	FG10OM1	1(4x25)
IGU1	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 1"	CONTATORE	CENTRALINO	C1	FG10OM1	1(4x25)
IGU2	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 2"	CONTATORE	CENTRALINO	C2	FG10OM1	1(4x25)
IGU3	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 3"	CONTATORE	CENTRALINO	C3	FG10OM1	1(4x25)
IGU4	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 4"	CONTATORE	CENTRALINO	C4	FG10OM1	1(4x25)
IGUC	interruttore generale utenza derivata da contatore "Utenze Condominiali"	CONTATORE	A PARETE	D1	FG10M1	1(4x1x150)
IGP1	interruttore generale illuminazione pubblica parcheggi	CONTATORE	A PARETE	I1	FG10M1	1(4x1x70)
IGP2	interruttore generale illuminazione pubblica piazza coperta	CONTATORE	A PARETE	I3	FG10M1	1(4x1x70)
QGUC	quadro di distribuzione generale per utenze Condominiali	IGUC	AD ARMADIO	D2	FG10M1	1(4x1x150)+PE120
QLC1	quadro locale di culto 1	IGC1	A PARETE	H1	FG10OM1	1(5G25)

SIGLA QUADRO	DENOMINAZIONE	ALIMENTATO DA	TIPO QUADRO	SIGLA CAVO	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO
QLC2	quadro locale di culto 2	IGC2	A PARETE	H2	FG10OM1	1(5G25)
QLC3	quadro locale di culto 3	IGC3	A PARETE	H3	FG10OM1	1(5G25)
QLC4	quadro locale di culto 4	IGC4	A PARETE	H4	FG10OM1	1(5G25)
QSCT	quadro sezionamento centrale termica	QUTC	CENTRALINO	G1	FG10OM1	1(5G6)
QSIP	quadro servizi illuminazione pubblica parcheggi	IGP1	AD ARMADIO	I2	FG10M1	1(4x1x70)
QSPC	quadro servizi illuminazione pubblica piazza coperta	IGP2	AD ARMADIO	I4	FG10M1	1(4x1x70)
QUA1	quadro locali 1 associazioni piano primo	IGU1	A PARETE	L1	FG10OM1	1(5G25)
QUA2	quadro locali 1 associazioni piano primo	IGU2	A PARETE	L2	FG10OM1	1(5G25)
QUA3	quadro locali 1 associazioni piano primo	IGU3	A PARETE	L3	FG10OM1	1(5G25)
QUA4	quadro locali 1 associazioni piano primo	IGU4	A PARETE	L4	FG10OM1	1(5G25)
QUCA	quadro condominiale scala A	QGUC	A PARETE	D3	FG10OM1	1(5G25)
QUCB	quadro condominiale scala B	QGUC	A PARETE	D4	FG10OM1	1(5G25)
QUTC	quadro piastra tecnica condominiale	QGUC	AD ARMADIO	D5	FG10M1 N07 G9-K PE	1(4x1x120)+PE120
QXA1	quadro b.m. ascensore scala A	QUCA		E1	FG10OM1	1(5G10)
QXA2	quadro b.m. ascensore scala B	QUCB		F1	FG10OM1	1(5G10)
QXA3	quadro b.m. ascensore scala C	QUTC		G4	FG10OM1	1(5G10)
QXCT	quadro b.m. centrale termica	QSCT		G7	FG10OM1	1(5G6)
QXE1	quadro b.m. torre evaporativa 1	QUCA		G5	FG10OM1	1(5G10)
QXE2	quadro b.m. torre evaporativa 2	QUCA		G6	FG10OM1	1(5G10)
QXRF	quadro di rifasamento	QUTC		G2	FG10M1 N07 G9-K PE	1(4x1x95)+PE95
QXUT	quadro b.m. trattamento aria	QUTC		G3	FG10M1 N07 G9-K PE	1(4x1x120)+PE120
QYA1	quadro alloggio 1	IGA1	CENTRALINO	M1	FG10OM1	1(3G10)
QYA2	quadro alloggio 2	IGA2	CENTRALINO	M2	FG10OM1	1(3G10)


AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI

PIANO INTERRATO




AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI


PIANO TERRENO



AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI


PIANO AMMEZZATO




PIANO PRIMO**PIANO PRIMO**

AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI

PIANO COPERTURA







SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI



UTENZA CONDOMINIALE


SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

UTENZA LUOGHI DI CULTO




SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

UTENZA UFFICI ASSOCIAZIONI




SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

UTENZA ALLOGGI





SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI


UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA




SCHEMA QUADRI ELETTRICI










Sigla utenza		QGUC C-9	QGUC C-10	QGUC C-11	QGUC C-12	QGUC C-13	QGUC C-14	QGUC C-15	QGUC C-16	QGUC C-17
Descrizione		PRESA DI SERVIZIO LOCALE CONTATORI	MOTORIZZAZIONE PORTONE PASSO CARRAIO	PRESE A SCOMPARSA PIAZZA COPERTA	CENTRALINA GESTIONE LAMPADIE SICUREZZA	RACK TELEFONIA	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO	CENTRALE B RIVELAZIONE INCENDIO	ALIMENTATORE AL1	AUSILIARI E UPS
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		2,5	2	10	0,05	0,5	0,3	0,2	0,1	0
CORRENTE (Ib) [A]		6,014	9,623	16	0,241	2,406	1,443	0,962	0,481	0
TENSIONE [V]		400	230	400	230	230	230	230	230	230
COSFI		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	—
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PROTEZIONE	Curva	—	C	C	C	C	C	C	C	C
	Polarità	Quadrifolare	Monofase L2+N	Quadrifolare	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N
	Taglia	—	16	63	10	10	10	10	10	10
	Esecuzione	—	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
	In [A]	—	16	63	10	10	10	10	10	10
	Im [A]	—	160	630	100	100	100	100	100	100
	I differenziale [A]	—	0,03 - A	0,5 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	—	—	0,03 - A
P.d.I. [kA]	—	10	10	10	10	10	6	6	10	
AUSILIARI				CONTATORE ENERGIA						
LINEA	Sigla	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	—	FG100M1	FG100M1	—
	Lunghezza [m]	12	25	85	1	6	—	3	3	—
	POSA	143/2M_3A/30/0,8	143/A2_2/30/0,8	143/D 61_ /30/0,8	143/1M_2/30/0,8	143/3M13_ /30/0,8	—	143/A2_2/30/0,8	143/A2_2/30/0,8	—
	Sezione [mmq]	1(5G16)	1(3G2,5)	1(5G25)	1(3G2,5)	1(3G2,5)		1(3G2,5)	1(3G2,5)	
	Portata (Iz) [A]	64	20	81	20	29	—	20	20	—





Sigla utenza		QGUC C-18	QGUC C-19	C-AUX	QGUC C-20	QGUC C-21	QGUC C-22			
Descrizione		AUSILIARI	UPS PULSANTI DI SGANCIO	UPS PER AUSILIARI	PRESE LOCALE TELEFONIA	APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	DISPOSITIVO PROTEZIONE SOVRATENSIONI SPD			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	0		2	2	0			
CORRENTE (Ib) [A]		0	0		9,623	9,623	0			
TENSIONE [V]		230	230	24	230	230	400			
COSFI		—	—	—	0,9	0,9	—			
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	SI	SI	NO	NO	NO			
PROTEZIONE	Curva	C	C	—	C	C	C			
	Polarità	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Quadrifilare			
	Taglia	10	10	—	10	10	50			
	Esecuzione	MODULARE	MODULARE	—	MODULARE	MODULARE	MODULARE			
	In [A]	10	10	—	10	10	50			
	Im [A]	100	100	—	100	100	500			
	I differenziale [A]	—	—	—	0,03 - A	0,03 - A	0,5 - A			
	P.d.I. [kA]	6	6	—	10	10	15			
AUSILIARI				UPS 220V 500VA			SCARICATORI			
LINEA	Sigla	—	—	—	FG100M1	FG100M1	—			
	Lunghezza [m]	—	—	—	6	255	—			
	POSA	—	—	—	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	—			
	Sezione [mmq]				1(3G2,5)	1(3G4)				
	Portata (Iz) [A]	—	—	—	24	29	—			















Sigla utenza		QUTC C-18	QUTC C-19	QUTC C-20	QUTC C-21	QUTC C-22	QUTC C-23	QUTC C-24	QUTC C-25	
Descrizione		LUCE VANO CORSA ASCENSORE	MOTORIZZAZIONE DM1 DISSUASORE MOBILE	QXE1 - QUADRO TORRE EVAPORATIVA 1	QXE2 - QUADRO TORRE EVAPORATIVA 2	PRESE SCALA E LOCALE DI SERVIZIO P.T.	ILLUMINAZIONE TERRAZZO TECNICO	LUCE TORRI EVAPORATIVE	LUCE SICUREZZA	
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0,2	0,4	7,5	7,5	2	0,41	0,4	0,01	
CORRENTE (Ib) [A]		0,962	1,925	12	12	9,623	1,973	1,925	0,048	
TENSIONE [V]		230	230	400	400	230	230	230	230	
COSFI		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
PROTEZIONE	Curva	C	C	C	C	C	C	—	C	
	Polarità	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	
	Taglia	10	10	16	16	16	10	—	10	
	Esecuzione	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	—	MODULARE	
	In [A]	10	10	16	16	16	10	—	10	
	Im [A]	100	100	160	160	160	100	—	100	
	I differenziale [A]	0,03 - A	0,03 - A	0,3 - A	0,3 - A	0,03 - A	0,03 - A	—	—	
P.d.I. [kA]	10	10	10	10	10	10	—	6		
AUSILIARI								RELE' PASSO PASSO		
LINEA	Sigla	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	—	FG100M1	FG100M1	
	Lunghezza [m]	25	75	25	25	25	—	27	27	
	POSA	143/1M_2/30/0,8	143/D_63_/30/0,8	143/A2_2/30/0,8	143/A2_2/30/0,8	143/A2_2/30/0,8	—	143/1M_2/30/0,8	143/A2_2/30/0,8	
	Sezione [mmq]	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(5G10)	1(5G10)	1(3G2,5)		1(3G2,5)	1(2X1,5)	
	Portata (Iz) [A]	20	27	41	41	20	—	20	15	











	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																
A	Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,22 kA - Id: 3 A								A																																																																																																																																																																																																															
B									B																																																																																																																																																																																																															
C	Sigla: IGC3 Alimentazione: Icc Max [kA]: 8,22 Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 Caduta di Tensione [%]: 0,08 Frequenza [Hz]: 50 Tipo di Quadro: Involucro separato Grado di protezione IP: 65 Numero moduli: 54 Sigla utenza <table><tr><td>Descrizione</td><td></td><td>IGC3 C-0</td><td>IGC3 C-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</td><td></td><td>8,51</td><td>8,51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CORRENTE (Ib) [A]</td><td></td><td>27</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TENSIONE [V]</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COSFI</td><td></td><td>0,9</td><td>0,9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO</td><td></td><td>NO</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">PROTEZIONE</td><td>Curva</td><td>N.C.</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Polarità</td><td>Quadripolare</td><td>Quadripolare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Taglia</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Esecuzione</td><td>SCATOLATO</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In [A]</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Im [A]</td><td>1.000</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I differenziale [A]</td><td>3 - A</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P.d.I. [kA]</td><td>16</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">AUSILIARI</td><td></td><td></td><td>BOBINA DI SGANCIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>RIARMO AUTOMATICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">LINEA</td><td>Sigla</td><td>—</td><td>FG100M1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lunghezza [m]</td><td>—</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POSA</td><td>—</td><td>143/8M61_30/0,8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sezione [mmq]</td><td>—</td><td>1(5G25)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Portata (Iz) [A]</td><td>—</td><td>69</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <td>C</td>								Descrizione		IGC3 C-0	IGC3 C-1							POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		8,51	8,51							CORRENTE (Ib) [A]		27	27							TENSIONE [V]		400	400							COSFI		0,9	0,9							CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	NO							PROTEZIONE	Curva	N.C.	—							Polarità	Quadripolare	Quadripolare							Taglia	50	—							Esecuzione	SCATOLATO	—							In [A]	50	—							Im [A]	1.000	—							I differenziale [A]	3 - A	—							P.d.I. [kA]	16	—							AUSILIARI			BOBINA DI SGANCIO									RIARMO AUTOMATICO																LINEA	Sigla	—	FG100M1							Lunghezza [m]	—	60							POSA	—	143/8M61_30/0,8							Sezione [mmq]	—	1(5G25)							Portata (Iz) [A]	—	69							C
Descrizione		IGC3 C-0	IGC3 C-1																																																																																																																																																																																																																					
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		8,51	8,51																																																																																																																																																																																																																					
CORRENTE (Ib) [A]		27	27																																																																																																																																																																																																																					
TENSIONE [V]		400	400																																																																																																																																																																																																																					
COSFI		0,9	0,9																																																																																																																																																																																																																					
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	NO																																																																																																																																																																																																																					
PROTEZIONE	Curva	N.C.	—																																																																																																																																																																																																																					
	Polarità	Quadripolare	Quadripolare																																																																																																																																																																																																																					
	Taglia	50	—																																																																																																																																																																																																																					
	Esecuzione	SCATOLATO	—																																																																																																																																																																																																																					
	In [A]	50	—																																																																																																																																																																																																																					
	Im [A]	1.000	—																																																																																																																																																																																																																					
I differenziale [A]	3 - A	—																																																																																																																																																																																																																						
P.d.I. [kA]	16	—																																																																																																																																																																																																																						
AUSILIARI			BOBINA DI SGANCIO																																																																																																																																																																																																																					
			RIARMO AUTOMATICO																																																																																																																																																																																																																					
LINEA	Sigla	—	FG100M1																																																																																																																																																																																																																					
	Lunghezza [m]	—	60																																																																																																																																																																																																																					
	POSA	—	143/8M61_30/0,8																																																																																																																																																																																																																					
	Sezione [mmq]	—	1(5G25)																																																																																																																																																																																																																					
	Portata (Iz) [A]	—	69																																																																																																																																																																																																																					
D									D																																																																																																																																																																																																															
E									E																																																																																																																																																																																																															
F	TITOLO IGC3 - INTERRUTTORE GENERALE CHIESA 3 COMMITTENTE CITTA' di TORINO Vice Direzione Generale Servizi Tecnici Settore Edifici Municipali via Meucci 4, 10121 Torino FILE U_IGC3_00001 FOGLIO 1 SEGUE 1 ELAB. CONTR. APPR. DISEGNO 011								F																																																																																																																																																																																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																






Sigla utenza		QLC3 C-3C	QLC3 C-4	QLC3 C-5	QLC3 C-6	QLC3 C-7	QLC3 C-8	QLC3 C-9	QLC3 C-10	QLC3 C-11
Descrizione		LUCE SALONE ACC - 4	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	PRESE E FORZA MOTRICE	RIVELAZIONE FUMI	ANTINTRUSIONE	DIFFUSIONE SONORA	IMPIANTI DI CHIAMATA	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	ASPIRAZIONE BAGNI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1	0,01	3	0,2	0	0	0	0	0,15
CORRENTE (Ib) [A]		4,811	0,048	4,811	0,962	0	0	0	0	0,722
TENSIONE [V]		230	230	400	230	230	230	230	230	230
COSFI		0,9	0,9	0,9	0,9	—	—	—	—	0,9
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PROTEZIONE	Curva	—	C	C	C	C	C	C	C	C
	Polarità	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Quadrifilare	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
	Taglia	—	10	16	10	10	10	10	10	10
	Esecuzione	—	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
	In [A]	—	10	16	10	10	10	10	10	10
	Im [A]	—	100	160	100	100	100	100	100	100
	I differenziale [A]	—	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A
	P.d.I. [kA]	—	6	25	6	6	6	6	6	6
AUSILIARI		RELE' PASSO PASSO	CONTATTORE					TRASFORMATORE 220/24V	CENTRALINA RISCALDAMENTO	CONTATTORE
									TRASFORMATORE 220/24V	
LINEA	Sigla	FG100M1	FM9	FG100M1	FG100M1	—	—	NO7G9-K	—	FG70R
	Lunghezza [m]	30	20	25	3	0	0	12	—	12
	POSA	143/A2_2/30/0,8	115/2U_5/30/0,8	143/1M_2/30/0,8	143/3M13_3/30/0,8	—	—	115/1U_1/30/0,8	—	143/2M_3A/30/0,8
	Sezione [mmq]	1(3G2,5)	1(2x1X1,5)	1(5G4)	1(3G2,5)			1(2x1X1,5)		1(3G2,5)
	Portata (Iz) [A]	20	14	24	29	—	—	12	—	24

QLC3 - QUADRO LOCALE DI CULTO 3

COMMITTENTE
CITTA' di TORINO
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali
via Meucci 4, 10121 Torino


FILE	U QLC3 00002		FOGLIO	1	SEGUE
			2		3
ELAB.		CONTR.		APPR.	
DISEGNO					
012					



QLC3 - QUADRO LOCALE DI CULTO 3

COMMITTENTE
CITTA' di TORINO
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali
via Meucci 4, 10121 Torino

FILE U_QLC3_00003
ELAB. 3
CONTR. 3
APPR. 3
DISEGNO 012



TITOLO

QLC4 - QUADRO LOCALE DI CULTO 4

COMMITTENTE

CITTA' di TORINO
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali
via Meucci 4, 10121 Torino

FILE

U_QLC4_00001

FOGLIO

1

SEGUE

3


ELAB.

CONTR.

APPR.

DISEGNO

014




Sigla utenza		QLC4 C-3C	QLC4 C-4	QLC4 C-5	QLC4 C-6	QLC4 C-7	QLC4 C-8	QLC4 C-9	QLC4 C-10	QLC4 C-11
Descrizione		LUCE SALONE ACC - 4	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	PRESE E FORZA MOTRICE	RIVELAZIONE FUMI	ANTINTRUSIONE	DIFFUSIONE SONORA	IMPIANTI DI CHIAMATA	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	ASPIRAZIONE BAGNI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1	0,01	3	0,2	0	0	0	0	0,15
CORRENTE (Ib) [A]		4,811	0,048	4,811	0,962	0	0	0	0	0,722
TENSIONE [V]		230	230	400	230	230	230	230	230	230
COSFI		0,9	0,9	0,9	0,9	—	—	—	—	0,9
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PROTEZIONE	Curva	—	C	C	C	C	C	C	C	C
	Polarità	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Quadrifolare	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
	Taglia	—	10	16	10	10	10	10	10	10
	Esecuzione	—	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
	In [A]	—	10	16	10	10	10	10	10	10
	Im [A]	—	100	160	100	100	100	100	100	100
	I differenziale [A]	—	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A
P.d.I. [kA]	—	6	25	6	6	6	6	6	6	
AUSILIARI		RELE' PASSO PASSO	CONTATTORE					TRASFORMATORE 220/24V	CENTRALINA RISCALDAMENTO	CONTATTORE
									TRASFORMATORE 220/24V	
LINEA	Sigla	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	—	—	N07G9-K	—	FG100M1
	Lunghezza [m]	30	20	25	3	0	0	12	—	12
	POSA	143/A2_2/30/0,8	115/2U_5/30/0,8	143/1M_2/30/0,8	143/3M13_3/30/0,8	—	—	115/1U_1/30/0,8	—	143/2M_3A/30/0,8
	Sezione [mmq]	1(3G2,5)	1(2x1X1,5)	1(5G4)	1(3G2,5)			1(2x1X1,5)		1(3G2,5)
	Portata (Iz) [A]	20	14	24	29	—	—	12	—	24


QLC4 - QUADRO LOCALE DI CULTO 4

COMMITTENTE


CITTA' di TORINO
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali
via Meucci 4, 10121 Torino

FILE	U_QLC4 00002		FOGLIO	SEGUE
			2	3
ELAB.	CONTR.		APPR.	
DISEGNO				
014				







Sigla utenza		QUA1 C-9	QUA1 C-10	QUA1 C-11	QUA1 C-12	QUA1 C-13	QUA1 C-14	QUA1 C-15	QUA1 C-16	QUA1 C-17
Descrizione		SERVIZI E LOCALI TECNICI	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	PRESE DI SERVIZIO CIRCUITO 1	PRESE DI SERVIZIO CIRCUITO 2	PRESE FANCOIL LATO DX	PRESE FANCOIL LATO SX	RIVELAZIONE FUMI	ANTINTRUSIONE	IMPIANTI DI CHIAMATA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0,6	0,01	3	3	1,2	1,2	0,2	0	0
CORRENTE (Ib) [A]		2,887	0,048	4,811	4,811	5,774	5,774	0,962	0	0
TENSIONE [V]		230	230	400	400	230	230	230	230	230
COSFI		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	—	—
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PROTEZIONE	Curva	—	C	C	C	C	C	C	C	C
	Polarità	Monofase L2+N	Monofase L1+N	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
	Taglia	—	10	16	16	16	16	10	10	10
	Esecuzione	—	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
	In [A]	—	10	16	16	16	16	10	10	10
	Im [A]	—	100	160	160	160	160	100	100	100
	I differenziale [A]	—	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A
P.d.I. [kA]	—	6	25	25	10	10	6	6	6	
AUSILIARI			CONTATTORE							TRASFORMATORE 220/24V
LINEA	Sigla	NO7G9-K	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	FG100M1	—	NO7G9-K
	Lunghezza [m]	6	20	25	25	25	25	3	—	12
	POSA	115/A _1/30/0,8	143/3M13 _/30/0,8	143/1M _2/30/0,8	143/1M _2/30/0,8	143/3M13 _/30/0,8	143/3M13 _/30/0,8	143/3M13 _/30/0,8	—	115/1U _1/30/0,8
	Sezione [mmq]	1(2x1X2,5)+PE2,5	1(2X1,5)	1(5G4)	1(5G4)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)		1(2x1X1,5)
	Portata (Iz) [A]	20	21	24	24	29	29	29	—	12




Sigla utenza		QUA1 C-18	QUA1 C-19	QUA1 C-20	QUA1 C-21				
Descrizione		SERRAMENTI MOTORIZZATI	VALVOLE IMPIANTO TERMOFLUIDICO	HUB TELEFONIA	ASPIRAZIONE BAGNI				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	0	0,15	0,15				
CORRENTE (Ib) [A]		0	0	0,722	0,722				
TENSIONE [V]		230	230	230	230				
COSFI		—	—	0,9	0,9				
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	NO	NO	NO				
PROTEZIONE	Curva	C	C	C	C				
	Polarità	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N				
	Taglia	10	10	10	10				
	Esecuzione	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE				
	In [A]	10	10	10	10				
	Im [A]	100	100	100	100				
	I differenziale [A]	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A				
	P.d.I. [kA]	6	6	6	6				
AUSILIARI		CENTRALINA MOTORI FINESTRE	CENTRALINA RISCALDAMENTO						
			TRASFORMATORE 220/24V						
LINEA	Sigla	—	—	FG100M1	FG100M1				
	Lunghezza [m]	—	—	3	12				
	POSA	—	—	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8				
	Sezione [mmq]			1(3G2,5)	1(3G2,5)				
	Portata (Iz) [A]	—	—	24	24				


F	TITOLO					FILE		FOGLIO		T		SEGUE		F
	QUA1 - QUADRO LOCALI UFFICI ASSOCIAZIONI 1							U_QUA1_00003		3		3		
						CITTA' di TORINO		ELAB.		CONTR.		APPR.		
						Vice Direzione Generale Servizi Tecnici Settore Edifici Municipali via Meucci 4, 10121 Torino		DISEGNO						
	1	2	3	4	5	6	7	8						






D	Sigla utenza		QUA2 C-18	QUA2 C-19	QUA2 C-20	QUA2 C-21				
	Descrizione		SERRAMENTI MOTORIZZATI	VALVOLE IMPIANTO TERMOFLUIDICO	HUB TELEFONIA	ASPIRAZIONE BAGNI				
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	0	0,15	0,15				
	CORRENTE (Ib) [A]		0	0	0,722	0,722				
	TENSIONE [V]		230	230	230	230				
	COSFI		—	—	0,9	0,9				
	CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	NO	NO	NO				
E	PROTEZIONE	Curva	C	C	C	C				
		Polarità	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N				
		Taglia	10	10	10	10				
		Esecuzione	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE				
		In [A]	10	10	10	10				
		Im [A]	100	100	100	100				
		I differenziale [A]	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A				
	P.d.I. [kA]	6	6	6	6					
AUSILIARI		CENTRALINA MOTORI FINESTRE	CENTRALINA RISCALDAMENTO							
			TRASFORMATORE 220/24V							
LINEA	Sigla	—	—	FG100M1	FG100M1					
	Lunghezza [m]	—	—	3	12					
	POSA	—	—	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8					
	Sezione [mmq]			1(3G2,5)	1(3G2,5)					
	Portata (Iz) [A]	—	—	24	24					







Sigla utenza		QUA4 C-18	QUA4 C-19	QUA4 C-20	QUA4 C-21				
Descrizione		SERRAMENTI MOTORIZZATI	VALVOLE IMPIANTO TERMOFLUIDICO	HUB TELEFONIA	ASPIRAZIONE BAGNI				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	0	0,15	0,15				
CORRENTE (Ib) [A]		0	0	0,722	0,722				
TENSIONE [V]		230	230	230	230				
COSFI		—	—	0,9	0,9				
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO		NO	NO	NO	NO				
PROTEZIONE	Curva	C	C	C	C				
	Polarità	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N				
	Taglia	10	10	10	10				
	Esecuzione	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE				
	In [A]	10	10	10	10				
	Im [A]	100	100	100	100				
	I differenziale [A]	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A	0,03 - A				
P.d.I. [kA]	6	6	6	6					
AUSILIARI		CENTRALINA MOTORI FINESTRE	CENTRALINA RISCALDAMENTO						
			TRASFORMATORE 220/24V						
LINEA	Sigla	—	—	FG100M1	FG100M1				
	Lunghezza [m]	—	—	3	12				
	POSA	—	—	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8				
	Sezione [mmq]			1(3G2,5)	1(3G2,5)				
	Portata (Iz) [A]	—	—	24	24				

1

2

3

4

5

6

7

8

Da Quadro: IGP1

Partenza: C1

Schema di riferimento: 027

Alimentazione: QUADRIPOLORE

cavo [mmq]: 1(4x1X70)

Lunghezza linea [m]: 15

Sigla armonizzata: FG10M1

Portata [A]: 179

Tipologia linea: CAVO

Per maggiori dettagli sui circuiti ausiliari consultare la relazione tecnica RT6

Sigla: **QSIP**

Alimentazione:

Icc Max [kA]: 8,163

Tens. Nomin. di impiego [V]: 400

Caduta di Tensione [%]: 0,36

Frequenza [Hz]: 50

Tipo di Quadro: Involucro separato

Grado di protezione IP: 55

Numero moduli: 168

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

TENSIONE [V]

COSFI

CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO

PROTEZIONE

Curva

Polarità

Taglia

Esecuzione

In [A]

Im [A]

I differenziale [A]

P.d.I. [kA]

AUSILIARI

Sigla

Lunghezza [m]

POSA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

QSIP C-0

INTERRUTTORE GENERALE

70


112

400

0,9

SI

SCHEMA AUSILIARI QUADRI ILLUMINAZIONE PUBBLICA



CABINE CON COMANDO MOTORIZZATO

Indice Fogli

fog. 1	Indice fogli
fog. 2	Legenda componenti
fog. 3	Circuito di Potenza
fog. 4	Circuiti di comando e ausiliari (part. 1)
fog. 5	Circuiti di comando e ausiliari (part. 2)
fog. 6	Circuiti di comando e ausiliari (part. 3)
fog. 7	Morsettiera di interconnessione quadri

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

QUADRI DISTRIBUZIONE IN DERIVAZIONE-COMANDO MOTORIZZATO

Indice Fogli

•••••
IRIDE
SERVIZI

disegno n. SP 13/51002

fog. 1 007 fogli

data

scala

1:


aggiornamenti

a)	18-02-1999	e)	17-03-2009
b)	07-06-2000	f)	
c)	20-02-2002	g)	
d)	12-02-2003	h)	

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
52 F	Interruttore motorizzato 4 poli senza blocco sganciatori termomagnetici e n. 2 blocchi contatti ausiliari con bobina di sgancio (MX)	250 A 230 Vca	Tc ap	Rele' attuatore telecomando apertura al 48Vcc	10A 230Vca
a.b.c.d.e	Interruttori automatici con blocco contatti di guasto	100A It=32/40 Im=500	Tc ch	Rele' attuatore telecomando chiusura al 48Vcc	10A 230Vca
27	Rele' rilevamento mancanza fase tripolare +N	400 V ca	43	Commutatore Locale/Distanza/Orologio	
64	Rele' rilevamnto guasto a terra	Tens. aus. 230 Vca	Fv	Portafusibile tripolare a cassetto	1A
74/64(1-2)	Rele' ausiliari per comando bobina di sgancio al 48Vcc	1(10A 230Vca) 2(5A 230Vca)	F1	Portafusibile bipolare a cassetto	16 A
74/R	Rele' ausiliario per comando ripristino (64) al 48Vcc	10A 230Vca	F2 - F4 - F5	Portafusibile bipolare a cassetto	6 A
74 OR	Rele' ausiliario ripetitore orologio al 48Vcc	5A 230Vca	F3	Portafusibile bipolare a cassetto	10A
			d1 - d2 - d3	Diodi sopprimi-disturbi	1N4007

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

QUADRI DISTRIBUZIONE IN DERIVAZIONE-COMANDO MOTORIZZATO
Legenda Componenti



ILLUMINAZIONE PUBBLICA


QUADRI DISTRIBUZIONE IN DERIVAZIONE-COMANDO MOTORIZZATO

Circuito di Potenza

SP 13/51002

Fog. 3

007 fogli



ILLUMINAZIONE PUBBLICA


QUADRI DISTRIBUZIONE IN DERIVAZIONE-COMANDO MOTORIZZATO

Circuiti di Comando e ausliari (part. 1)

SP 13/51002

Fog. 4

007 fogli




ILLUMINAZIONE PUBBLICA

QUADRI DISTRIBUZIONE IN DERIVAZIONE-COMANDO MOTORIZZATO
Circuiti di Comando e ausiliari (part. 2)

SP 13/51002

Fog. 5
007 fogli



ILLUMINAZIONE PUBBLICA

QUADRI DISTRIBUZIONE IN DERIVAZIONE-COMANDO MOTORIZZATO
Circuiti di Comando e ausiliari (part. 3)


SP 13/51002

Fog. 6

007 fogli


R	S	T	N	3	4	7	8	10	11	30	31	32	33	36	37	38	39	40	M	M	P	P
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

CT



PARTE FISSA: Lato quadro (femmina)

CT



PARTE VOLANTE: al TCM (maschio)


ILLUMINAZIONE PUBBLICA

QUADRI DISTRIBUZIONE IN DERIVAZIONE-COMANDO MOTORIZZATO

Cometelera al Telecomando

SCHEMA QUADRI ELETTRICI

indice



SIGLA QUADRO	DENOMINAZIONE	COLLOCAZIONE	N° DIS.
IGA1	interruttore generale utenza derivata da contatore "Alloggio 1"	B	023
IGA2	interruttore generale utenza derivata da contatore "Alloggio 21"	B	025
IGC1	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 1"	B	007
IGC2	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 2"	B	009
IGC3	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 3"	B	011
IGC4	interruttore generale utenza derivata da contatore "Locale di Culto 4"	B	013
IGUC	interruttore generale utenza derivata da contatore "Utenze Condominiali"	B	001
IGU1	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 1"	B	015
IGU2	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 2"	B	017
IGU3	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 3"	B	019
IGU4	interruttore generale utenza derivata da contatore "Uffici 4"	B	021
IGP1	interruttore generale illuminazione pubblica parcheggi	B	027
IGP2	interruttore generale illuminazione pubblica piazza coperta	B	029
QLC1	quadro locale di culto 1	B	008
QLC2	quadro locale di culto 2	B	010
QLC3	quadro locale di culto 3	B	012
QLC4	quadro locale di culto 4	B	014

SIGLA QUADRO	DENOMINAZIONE	COLLOCAZIONE	N° DIS.
QUA1	quadro locali 1 associazioni piano primo	D	016
QUA2	quadro locali 1 associazioni piano primo	D	018
QUA3	quadro locali 1 associazioni piano primo	D	020
QUA4	quadro locali 1 associazioni piano primo	D	022
QGUC	quadro di distribuzione generale per utenze Condominiali	B	002
QUCA	quadro condominiale scala A	B	003
QUCB	quadro condominiale scala B	B	004
QUTC	quadro piastra tecnica condominio	A	005
QSCT	quadro sezionamento centrale termica	A	006
QSIP	quadro servizi illuminazione pubblica	A	028
QSPC	quadro servizi illuminazione pubblica piazza coperta	B	030
QXA1	quadro b.m. ascensore scala A	A	bordo macchina
QXA2	quadro b.m. ascensore scala B	A	bordo macchina
QXA3	quadro b.m. ascensore scala C	A	bordo macchina
QXCT	quadro b.m. centrale termica	A	bordo macchina
QXE1	quadro b.m. torre evaporativa 1	E	bordo macchina
QXE2	quadro b.m. torre evaporativa 2	E	bordo macchina
QXRF	quadro di rifasamento	A	bordo macchina
QXUT	quadro b.m. trattamento aria	A	bordo macchina
QYA1	quadro alloggio 1	C	024
QYA2	quadro alloggio 2	D	026